## **TKC Mini** - Соединительный Термоусаживаемый Комплект /с Клеем/

для тонкого Саморегулирующегося кабеля , монтаж внутрь трубы.

www.elektradv.ru

**Внимание**: на черные термоусаживаемые трубки с внутренней стороны нанесен клей, он выделяется при нагреве. Усадку термо трубок начинать от середины к краям.

1 . Разрезать и снять внешнюю оболочку на 40 мм.




2. Оплетку скрутить в жгутик.



3. Срезать матрицу и оголить жилы на 30 мм.



**4.** Одеть термо трубки. (черные Ø 4 мм длиной по 20 мм на основные жилы. Желто- зеленые Ø 4 мм длиной 30 мм на заземляющий проводник). Осадить горячим воздухом.



5. Одеть гильзы и обжать с одной стороны



**6.** Подготовить токоподводящий провод (пример КГ-ХЛ 3\*1,5) Соединить, обжать, осадить горячим воздухом.




7. Одеть на место соединения термотрубку Ø 16 мм длиной 13 см. осадить горячим воздухом от центра к краям.




## Заделка конца секции.

**1.** Разрезать и снять внешнюю оболочку. подрезать конец кабеля ступенькой.









**Состав комплекта:** ТТК 16/4 – 12,5 мм; ТУТ 4/2 желто зеленая - 30 мм;. ГСИ 1,5 – 2шт; ГСИ 2,5 -1 шт; ТТК 4/1 – 2штуки по 20 мм; ТТК 12/3 – 30мм. ТТК 16/4-50 мм